

Stark Pro III 3/3 F



- On-Line - двойное преобразование
- Автоповорот ЖК-экрана в положении Rack (модель 10-20)
- Технология DSP гарантирует высокую производительность
- Выходной коэффициент мощности 1
- Активная коррекция коэффициента мощности во всех фазах
- Режим преобразователя частоты 50 Гц/60 Гц
- Работа в режиме ECO для энергосбережения
- Функция аварийного отключения питания EPO
- Совместимый с генератором
- Два входа переменного тока
- Регулируемое количество подключенных батарей
- Параллельная работа с общей батареей
- Дополнительный разделительный трансформатор обеспечивает полную изоляцию и полное подавление помех

Stark Pro III 3/3 F Rack Online UPS

| MODEL | 10K(L)* | 15K(L) | 20K(L) | 30K(L) | 40K(L) | 60K(L) |
|----------------------------------|--|--|----------------|----------------------------------|----------------|------------|
| PHASE | 3-phase in / 3-phase out | | | | | |
| Мощность | 10KVA/10KW | 15KVA/15KW | 20KVA/20KW | 30KVA/30KW | 40KVA/40KW | 60KVA/60KW |
| Параллельная работа | 4 | | | | | |
| ВХОД | | | | | | |
| Номинальное напряжение | 3 x 400 VAC (3Ph+N) or 208*/220/230/240 VAC (Ph-N) | | | | | |
| Диапазон работы по напряжению | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load ; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | | | | | |
| Диапазон работы по частоте | 46~54 Hz or 56~64Hz | | | | | |
| Power Factor | ≥ 0.99 @ 100% load | | | | | |
| ВЫХОД | | | | | | |
| Выходное напряжение | 3 x 360*/380/400/415 VAC (3Ph+N) 208*/220/230/240 VAC (Ph-N) | | | 3 x 360*/380/400/415 VAC (3Ph+N) | | |
| Выходное напряжения (Batt. Mode) | ± 1% | | | | | |
| Частота (Synchronized Range) | 46~54Hz or 56~64Hz | | | | | |
| Частота (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | | | | | |
| Current Crest Ratio | 3:1 (max.) | | | | | |
| Гармоническое искажение | ≤ 2 % THD (Linear Load) ; ≤ 5 % THD (Non-linear Load) | | | | | |
| Transfer Time | AC mode to Battery mode | Zero | | | | |
| | Inverter to Bypass | Zero | | | | |
| Waveform (Batt. Mode) | Pure Sinewave | | | | | |
| Overload | AC Mode | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, 125%~150% for 1 min; >150% immediately | | | | |
| | Battery Mode | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, 125%~150% for 1 min; >150% immediately | | | | |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | | | | | | |
| Режим переменного тока | 95.5% | | | | | |
| ECO режим | 98.5% | | | | | |
| Работа от батареи | 94.5% | | | | | |
| АККУМУЛЯТОР | | | | | | |
| Тип батареи | В зависимости от приложений | | | | | |
| Количество батарей | 20 pcs | 32~40 pcs (Регулируемый) | | | | |
| Регулируемый зарядный ток (max.) | 1A~12A | | | 1A~16A | | 1A~18A |
| Зарядное напряжение | +/- 13.65 VDC x N (N=10) | +/- 13.65 VDC x N (N=16~20) | | | | |
| Физические характеристики | | | | | | |
| Габариты, D x W x H (mm) | 680 x 438 x 133 (3U) | | | 797 x 438 x 176 (4U) | | |
| Вес (Kgs) | 26 | 28 | 28 | 40 | 40 | 45 |
| Окружающая среда | | | | | | |
| Рабочая Температура | 0-40°C | | | | | |
| Рабочая влажность | < 95 % and non-condensing | | | | | |
| Уровень шума, меньше, чем | 62dB @ 1 Meter | 65dB @ 1 Meter | 65dB @ 1 Meter | 65dB @ 1 Meter | 70dB @ 1 Meter | |
| Управление | | | | | | |
| Smart RS-232/USB | Supports Windows® family, Linux and MAC | | | | | |
| Опционально SNMP | Управление питанием с помощью SNMP-менеджера и веб-браузера | | | | | |

*Когда выходное напряжение установлено как 3 x 360 В переменного тока или 208 В переменного тока, выходная мощность устройства будет снижена до 90%..
Технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.